

CBW-FBs-Px 使用注意事項

1. 使用 WinProladder 軟體連線注意事項

串列埠設定封包間隔時間設定為 10 毫秒以上。

CBW-FBs-Px WiFi 通訊模組為通用型資料轉換裝置，僅負責資料透明傳輸，不執行通訊協定層的封包解析與辨識。其封包完整性判斷機制採用**數據傳輸間隔時間 (Inter-frame Gap) **作為依據，當偵測到連續數據間的時間間隔超過設定值時，即視為一個封包的結束。

封包間隔時間參數可透過軟體設定，並應根據應用協定特性、資料量大小、傳輸頻率及網路環境進行最佳化調整。例如：

- 高速、連續傳輸環境可將間隔時間設定較短，以降低封包延遲。
- 間歇式或低頻率傳輸環境則可設定較長的間隔時間，以避免誤判封包結束。

正確的封包間隔時間設定，對於確保資料傳輸完整性與系統穩定性至關重要。

*(目前測試設定 5 毫秒,特殊情況會導致連線無法完成)

串列埠設定

通訊速率:
9600

資料位元:
7 位元

停止位元:
1 位元

同位檢查:
偶同位

封包間隔時間:
10毫秒

封包逾時時間:
1秒

儲存
儲存後,立即生效

更新

回上一頁

CBW-2 Firmware Ver:1.00 by ViewX